



FLM-IFB126-S Boîtier pour montage en surface



Le boîtier FLM-IFB126-S pour montage en surface permet l'installation de modules d'interface sur rail DIN ou le montage en surface de modules de la série 420.

Schémas/Remarques

- Le boîtier pour montage en surface est équipé de deux goulottes de câbles de part et d'autre :
 - 2 x 2 goulottes de câbles prédécoupées, pour l'insertion de conduits d'un diamètre compris entre 21 et 34 mm
 - 2 x 4 douilles en caoutchouc, pour l'insertion de câbles d'un diamètre de 8 mm maximum.
- Enfin, la base du boîtier pour montage en surface est elle aussi dotée de goulottes de câbles :
 - 1 goulotte de câbles prédécoupée pour l'insertion de conduits d'un diamètre de 21 mm maximum
 - 2 x 4 douilles en caoutchouc, pour l'insertion de câbles d'un diamètre de 8 mm maximum.

Spécifications techniques

Matière	ABS/PC
Couleur	Blanc signal (RAL 9003)
Dimensions	Environ 126 x 126 x 70 mm
Poids	Environ 235 g

Informations de commande

FLM-IFB126-S Boîtier pour montage en surface

dispositif de retenue pour modules d'interface série 420 type rail DIN (-D) ou boîtier de rechange pour montage en surface (-S)

FLM-IFB126-S

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by